

MANDO RF KEYSINGLE MINI

**Referencia:** 5259

Emisor de RF con código de seguridad programable.
Permite realizar la apertura de puertas a distancia de hasta 100mts.
Permite realizar la apertura de la puerta en accesos con receptores o controladores...

DESCRIPCIÓN

Emisor de RF con código de seguridad programable.

Permite realizar la apertura de puertas a distancia de hasta 100mts.

Permite realizar la apertura de la puerta en accesos con receptores o controladores de radiofrecuencia (RF) de 868Mhz.

Dispone de pulsador/es para accionar la apertura de puerta, led indicativo de pulsación y verificación de funcionamiento de pila interna.

Dispone de 2 pulsadores.

Cada emisor lleva marcado el código identificador en el mando.

Es necesario dar de alta el código del mando en el receptor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia de trabajo: 868Mhz (fija)

Potencia radiada: < 1mW

Alimentación: Pila 3Vdc CR2032/12mA

Temperatura func.: -20°C a 55°C

Dimensiones: 55x30x10mm

Peso: 0,0154 kg

Medidas del producto embalado: 5,7x1x4,2 cm

EAN 13: 8424299052595